

Typ	DI	RO	AI	AO	Comm
C-DL-0012S					CIB, DALI

Základní charakteristiky

- Modul je určený pro řízení elektronických předřadníků zářivek po sběrnici DALI.
- Modul umožňuje řídit nezávisle max. 12 předřadníků.
- Modul je v miniaturním vestavném provedení.
- Chod modulu je indikován LED.

Připojení

- Moduly se připojují vyvedenými lankovými vodiči na dvou vodičovou sběrnici CIB, která zabezpečuje komunikaci a napájení modulu.
- Výstupy na sběrnici DALI se připojují rovněž přes vyvedené lankové vodiče.

Použití

- Řízení zářivkových svítidel s předřadníky DALI.
- Nezávislé zapínání, vypínání, plynulé stmívání svítidel, vytváření světelných scén.



C-DL-0012S

Komunikace

Sběrnice pro elektroinstalaci	CIB
Sběrnice pro ovládání předřadníků	DALI, funkce MASTER pro max. 12 říditelných předřadníků, výstup pro DALI napájen z modulu/CIB sběrnice

Napájení

Napájení a komunikace	24 V (27 V) ze sběrnice CIB
Jmenovitý odběr	45 mA

Rozměry a hmotnost

Rozměry	55 × 26 × 16 mm
Hmotnost	40 g

Provozní a instalační podmínky

Pracovní teplota	-20 .. +55 °C
Skladovací teplota	-30 .. +70 °C
Elektrická pevnost	dle EN 60950
Stupeň krytí IP IEC 529	IP 20
Kategorie přepětí	III
Stupeň znečištění ČSN EN 61131-2	2
Pracovní poloha	libovolná
Instalace	Do instalační krabice nebo jiného prostoru nebo zařízení
Připojení	Kabel délky 15 cm, izolovaná lanka zakončená návlečkami
Průřez vodičů	0,5 mm ²

Jednotky dodává Teco a.s. pod obchodním označením CFox

Objednací údaje

TXN 133 23 C-DL-0012S, CIB, DALI konvertor pro 12 předřadníků